

Artikelnummer	Artikelname
432506037	KOPP Kuara 6.0-2-T: Dreiphasiger Wechselrichter, Nennleistung: 6000W

KOPP Kuara 6.0-2.T: Dreiphasiger Wechselrichter, Nennleistung: 6.000W/9, 6A, 1+1 MPP-Tracker, DC-Schalter, max. PV-Generatorleistung: 9kWp

Technische Daten	432506037
Höhe	480,0 mm
Drahtlos	nein
Tiefe	183,5 mm
Mit Trafo	nein
Ausgangsnennleistung AC	6000
Max. Eingangsstrom bei DC	28,00 A
Max. Eingangsspannung DC	1100 V
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker	14,00 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang	14,00 A
Integrierter DC-Schalter	ja
Breite	370,0 mm
Gewicht	17,000 kg
Europäischer Wirkungsgrad	97 %
Max. Eingangsleistung DC	9000
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	2
Notstromfähig	nein
Nutzbare Batteriekapazität	0 kWh
Schutzart (IP)	IP65
Batterie eingebaut	nein
Display	LCD
Einspeisephasen	3-phasig
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Ethernet	nein
Bemessungsspannung MPP	140 1000 V
Max. Wirkungsgrad	98,60 %
CEC-Wirkungsgrad (US-Produkte)	0,00 %
Mit Datenlogger	nein
Geeignet für Außenmontage	ja
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang	1
DC-Anschluss	Steckverbinder
AC-Anschluss	Steckverbinder
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT	18,20 A

