

Artikelnummer	Artikelname
433406004	KOPP Kuara 6.0-3-H: Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter, Nennleistung: 6000W

KOPP Kuara 6.0-3-H: Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter, mit Kopp Smart-WIFI Dongle Art. Nr. 4360.4005.2, Nennleistung: 6000W/9,6A; 2+1 MPP-Tracker, DC-Schalter, max. PV-Generatorleistung: 9kWp, mit Kopp Smart-Meter Art. Nr. 4360.1002.0



Technische Daten		433406004
Höhe		519,0 mm
Drahtlos		nein
Tiefe		198,0 mm
Mit Trafo		nein
Ausgangsnennleistung AC		6000
Max. Eingangsstrom bei DC		28,00 A
Max. Eingangsspannung DC		1000 V
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker		14,00 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang		14,00 A
Integrierter DC-Schalter		nein
Breite		449,0 mm
Gewicht		28,000 kg
Europäischer Wirkungsgrad		97 %
Max. Eingangsleistung DC		9000
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge		2
Notstromfähig		ja
Nutzbare Batteriekapazität		0 kWh
Schutzart (IP)		IP65
Batterie eingebaut		nein
Display		LCD
Einspeisephasen		3-phasig
Spannungsart der Versorgungsspannung		AC
Ethernet		ja
Bemessungsspannung MPP		160 950 V
Max. Wirkungsgrad		98,00 %
CEC-Wirkungsgrad (US-Produkte)		0,00 %
Mit Datenlogger		nein
Geeignet für Außenmontage		ja
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang		2
DC-Anschluss		Steckverbinder
AC-Anschluss		Steckverbinder
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT		32,00 A