

Artikelnummer	Artikelname
433410005	KOPP Kuara 10.0-3-H: Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter, Nennleistung: 10000W

KOPP Kuara 10.0-3-H: Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter, mit Kopp Smart-WIFI Dongle Art. Nr. 4360.4005.2, Nennleistung: 10000W/16 A; 2+1 MPP-Tracker, DC-Schalter, max. PV-Generatorleistung: 13 kWp, mit Kopp Smart-Meter Art. Nr. 4360.1002.0



Technische Daten	433410005
Höhe	519,0 mm
Drahtlos	nein
Tiefe	198,0 mm
Mit Trafo	nein
Ausgangsnennleistung AC	10000
Max. Eingangsstrom bei DC	40,00 A
Max. Eingangsspannung DC	1000 V
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker	28,00 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang	28,00 A
Integrierter DC-Schalter	nein
Breite	449,0 mm
Gewicht	28,000 kg
Europäischer Wirkungsgrad	97 %
Max. Eingangsleistung DC	13000
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	2
Notstromfähig	ja
Nutzbare Batteriekapazität	0 kWh
Schutzart (IP)	IP65
Batterie eingebaut	nein
Display	LCD
Einspeisephasen	3-phasig
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Ethernet	ja
Bemessungsspannung MPP	160 950 V
Max. Wirkungsgrad	98,00 %
CEC-Wirkungsgrad (US-Produkte)	0,00 %
Mit Datenlogger	nein
Geeignet für Außenmontage	ja
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang	2
DC-Anschluss	Steckverbinder
AC-Anschluss	Steckverbinder
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT	32,00 A