

Artikelnummer	Artikelname
864004011	Blue-control Schaltaktor für Rollladen-, Jalousien- Markisensteuerung, 2-Kanal, 4-Draht, mit Bluetooth Mesh-Technologie

Blue-control Schaltaktor für Rollladen-, Jalousien- Markisensteuerung, 2-Kanal, 4-Draht, mit Bluetooth Mesh-Technologie, 230V~, 50Hz, 2x 1800W, 2, 4GHz, Schutzart IP20



Technische Daten	864004011
Stromversorgung	230 V AC
Anzahl der Relais	2
Geeignet für Schalter	nein
Geeignet für Pulsdrücker	nein
Geeignet für Dimmer	nein
Geeignet für Rollladenschalter	ja
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	sonstige
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	ja
Geeignet für Jalousieschalter	ja
Transparent	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	ja
Montageart	Unterputz
Farbe	blau
Halogenfrei	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Rollingcode-System	nein
Funkfrequenz	2400
Im Gehäuse	ja
Im Röhrensockelgehäuse	nein
Als Modul/Platine	nein
Tast-Betrieb	nein
Schalt-Betrieb	ja
Mit Funkhandsender	nein
Mit Funkcodiergerät	nein
Mit Funktaster	nein
Codelänge (Bit)	128
RAL-Nummer (ähnlich)	5005
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Werkstoffgüte	Thermoplast
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Modulation	UKW (FM)

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 10.04.2024

Technische Daten

864004011

Geeignet für Schutzart (IP)

IP20