

Artikelnummer	Artikelname
864402011	Blue-control Adapter/Zwischenstecker

Blue-control Zwischenstecker/Adapter mit Schutzkontaktsteckdose und erhöhtem Berührungsschutz, ON/OFF-Funktion, manuelle Bedienung möglich, mit Bluetooth-Mesh Technologie, 230V~, 50Hz, 3600W, 2,4GHz, Schutzart IP20



Technische Daten	864402011
Stromversorgung	230 V AC
Anzahl der Relais	1
Geeignet für Schalter	ja
Geeignet für Pulsdrücker	nein
Geeignet für Dimmer	nein
Geeignet für Rollladenschalter	nein
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	nein
Geeignet für Jalousieschalter	nein
Transparent	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	ja
Montageart	sonstige
Farbe	weiß
Halogenfrei	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Rollingcode-System	nein
Funkfrequenz	2400
Im Gehäuse	ja
Im Röhrensockelgehäuse	nein
Als Modul/Platine	nein
Tast-Betrieb	ja
Schalt-Betrieb	ja
Mit Funkhandsender	nein
Mit Funkcodiergerät	nein
Mit Funktaster	nein
Codelänge (Bit)	128
RAL-Nummer (ähnlich)	9016
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Werkstoffgüte	Thermoplast
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 10.04.2024

Technische Daten		864402011
Modulation	UKW (FM)	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	
Farbe (Kopp-Bezeichnung)	arktisweiß	