

Artikel nummer	artikelnaam
432503003	Kuara 3.0-1-S - omvormer 3.000W, 1 MPP, 1 fase

KOPP Kuara 3.0-1-S: 1-fase omvormer met geïntegreerde WiFi, nominaal vermogen: 3.000W; 1 MPP tracker, DC schakelaar



Technische gegevens	432503003
Hoogte	290,0 mm
Draadloos	nee
Diepte	116,0 mm
Met transformator	nee
AC-nom. uitgangsvermogen	3000
Max. primaire stroom bij DC	14,00 A
Max. ingangsspanning DC	500 V
Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker	14,00 A
Max. ingangsstroom DC per string ingang	14,00 A
Geïntegreerde DC-schakelaar	ja
Breedte	220,0 mm
Gewicht	5,400 kg
Euro-rendement	97 %
Max. DC-primair vermogen	4500
Aantal MPP trackers	1
Geschikt voor noodstroom	nee
Bruikbare batterijcapaciteit	0 kWh
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Ingebouwde batterij	nee
Display	LCD
Netbewaking	1-fase
Spanningstype voedingsspanning	DC
Ethernet	nee
MPP-spanning	50 480 V
Max. rendement	97,40 %
CEC rendement (US producten)	0,00 %
Met datalogger	nee
Geschikt voor buitenmontage	ja
String-verbindingen per MPPT-ingang	1
DC verbinding	Connector (male)
AC verbinding	Connector (male)
Max. kortsluitstroom per MPPT	18,00 A