

Artikelnummer	Artikelname
432502002	KOPP Kuara 2.0-1-S: Einphasiger Wechselrichter, Nennleistung: 2000W

KOPP Kuara 2.0-1-S: Einphasiger Wechselrichter mit integriertem WiFi, Nennleistung: 2000W, 1 MPP-Tracker, DC-Schalter



Technische Daten	432502002
Höhe	290,0 mm
Drahtlos	nein
Tiefe	116,0 mm
Mit Trafo	nein
Ausgangsnennleistung AC	2000
Max. Eingangsstrom bei DC	14,00 A
Max. Eingangsspannung DC	500 V
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker	14,00 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang	14,00 A
Integrierter DC-Schalter	ja
Breite	220,0 mm
Gewicht	5,400 kg
Europäischer Wirkungsgrad	97 %
Max. Eingangsleistung DC	3000
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	1
Notstromfähig	nein
Nutzbare Batteriekapazität	0 kWh
Schutzart (IP)	IP65
Batterie eingebaut	nein
Display	LCD
Einspeisephasen	1-phasig
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Ethernet	ja
Bemessungsspannung MPP	50 480 V
Max. Wirkungsgrad	97,40 %
CEC-Wirkungsgrad (US-Produkte)	0,00 %
Mit Datenlogger	nein
Geeignet für Außenmontage	ja
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang	1
DC-Anschluss	Steckverbinder
AC-Anschluss	Steckverbinder
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT	18,00 A