

Artikelnummer	Artikelname
433429908	KOPP Kuara 29.9-3-H: Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter, Nennleistung: 29900W

KOPP Kuara 29.9-3-H: Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter, mit Kopp Smart-WIFI Dongle Art. Nr. 4360.4005.2, Nennleistung: 29900W/45,4 A; 2+2+2 MPP-Tracker, DC-Schalter, max. PV-Generatorleistung: 45 kWp, mit Kopp Smart-Meter Art. Nr. 4360.1002.0



Technische Daten		433429908
Höhe	560,0 mm	
Drahtlos	nein	
Tiefe	225,0 mm	
Mit Trafo	nein	
Ausgangsnennleistung AC	30	
Max. Eingangsstrom bei DC	32,00 A	
Max. Eingangsspannung DC	1000 V	
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker	32,00 A	
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang	16,00 A	
Integrierter DC-Schalter	ja	
Breite	600,0 mm	
Gewicht	52,500 kg	
Leistungsaufnahme	29900 W	
Europäischer Wirkungsgrad	97 %	
Max. Eingangsleistung DC	45000	
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	3	
Notstromfähig	ja	
Nutzbare Batteriekapazität	36 kWh	
Schutzart	IP65	
Batterie eingebaut	nein	
Display	LCD	
Einspeisephasen	3-phasig	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC	
Ethernet	ja	
Bemessungsspannung MPP	150 - 850 V	
Max. Wirkungsgrad	97,8 %	
CEC-Wirkungsgrad (US-Produkte)	97,40 %	
Mit Datenlogger	ja	
Geeignet für Außenmontage	ja	
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang	2	
DC-Anschluss	Steckverbinder	
AC-Anschluss	Steckverbinder	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 24.07.2025

Technische Daten

433429908

Max. Kurzschlussstrom pro MPPT

40,00 A