Artikel nummer	artikelnaam
432515002	Kuara 15.0-2-T - omvormer 15.000W, 2 MPP, 3 fase

KOPP Kuara 15.0-2-T: 3-fase omvormer met geïntegreerde WiFi, nominaal vermogen: 15.000W; 2 MPP trackers, DC schakelaar

Technische gegevens	*432515002*
Hoogte	480,0 mm
Draadloos	nee
Diepte	183,5 mm
Met transformator	nee
AC-nom. uitgangsvermogen	15000
Max. primaire stroom bij DC	56,00 A
Max. ingangsspanning DC	1100 V
Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker	28,00 A
Max. ingangsstroom DC per string ingang	28,00 A
Geïntegreerde DC-schakelaar	ja
Breedte	370,0 mm
Gewicht	17,000 kg
Euro-rendement	98 %
Max. DC-primair vermogen	22500
Aantal MPP trackers	2
Geschikt voor noodstroom	nee
Bruikbare batterijcapaciteit	0 kWh
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Ingebouwde batterij	nee
Display	LCD
Netbewaking	3-fase
Spanningstype voedingsspanning	DC
Ethernet	Nee
MPP-spanning	140 - 1000 V
Max. rendement	98,6 %
Met datalogger	nee
Geschikt voor buitenmontage	ja
String-verbindingen per MPPT-ingang	2
DC verbinding	Connector (male)
AC verbinding	Connector (male)
Max. kortsluitstroom per MPPT	36,40 A

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *10.08.2026*