

Artikel nummer	artikelnaam
433424903	KOPP Kuara 24.9-3-H: Driefasige hybride omvormer, nominaal vermogen: 24900W

KOPP Kuara 24.9-3-H: Driefasige hybride omvormer, met Kopp Smart WIFI dongle Art. Nr. 4360.4005.2, nominaal vermogen: 24900W/37,7 A; 2+2+2 MPP tracker, DC schakelaar, max. PV generator vermogen: 37,5 kWp, met Kopp Smart-Meter Art. Nr. 4360.1002.0



Technische gegevens	433424903
Hoogte	560,0 mm
Draadloos	nee
Diepte	225,0 mm
Met transformator	nee
AC-nom. uitgangsvermogen	25
Max. primaire stroom bij DC	32,00 A
Max. ingangsspanning DC	1000 V
Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker	32,00 A
Max. ingangsstroom DC per string ingang	16,00 A
Geïntegreerde DC-schakelaar	ja
Breedte	600,0 mm
Gewicht	52,500 kg
Opgenomen vermogen	24900 W
Euro-rendement	97 %
Max. DC-primair vermogen	37500
Aantal MPP trackers	3
Geschikt voor noodstroom	ja
Bruikbare batterijcapaciteit	36 kWh
Beschermingsgraad	IP65
Ingebouwde batterij	nee
Display	LCD
Netbewaking	3-fase
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Ethernet	ja
MPP-spanning	150 - 850
Max. rendement	97,8 %
CEC rendement (US producten)	97,40 %
Met datalogger	ja
Geschikt voor buitenmontage	ja
String-verbindingen per MPPT-ingang	2
DC verbinding	Connector (male)
AC verbinding	Connector (male)
Max. kortsluitstroom per MPPT	40,00 A
Farbe_Kopp	blau

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 24.07.2025