

| Artikel nummer | artikelnaam |
|----------------|---|
| 864002019 | Blue-control inbouw schakelaar 1-kanaal, 2-draads, met bluetooth mesh-technologie |

Blue-control schakelaaractuator, 1-kanaal, 2-draads, met bluetooth mesh-technologie, 230 V~, 50 Hz, 7 - max. 200 W/VA, LED 7 - 100 W, 2,4 GHz, IP20



| Technische gegevens | 864002019 |
|---|--------------------|
| Stroomvoorziening | 230 V AC |
| Aantal relais | 0 |
| Geschikt voor schakelaar | ja |
| Geschikt voor pulsdrucker | geen |
| Geschikt voor dimmer | geen |
| Geschikt voor rolluikschakelaar | geen |
| Materiaal | Kunststof |
| Bevestigingswijze | overig |
| Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar | geen |
| Geschikt voor jaloezieschakelaar | geen |
| Transparant | nee |
| Compatible met Apple HomeKit | nee |
| Compatible met Google Assistant | ja |
| Compatible met Amazon Alexa | ja |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Kleur | blauw |
| Halogeenvrij | ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Rollingcode-systeem | geen |
| Radiofrequentie | 2400 |
| In behuizing | ja |
| In buisvoetbehuizing | geen |
| SMD-module/printplaat | geen |
| Druktoetsenmodus | ja |
| Schakelmodus | ja |
| Met radio-handzender | geen |
| Met radiocodeerapparaat | geen |
| Met radioknop | geen |
| Codelengte (Bit) | 128 |
| RAL-nummer (vergelijkbaar) | 5005 |
| Met IFTTT ondersteuning | nee |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
| Beschermingsgraad (NEMA) | overig |
| Uitvoering oppervlakte | glanzend |
| Modulatie | UKW (FM) |

Technische gegevens

864002019

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)

IP20