

Artikel nummer	artikelnaam
864105015	Blue-control schakelactor, 1-kanaals, 5-draads, voor het inschakelen van het Kopp E-laadstation

BlueControl-schakelaaractuator voor laadstation, 1 kanaal, 5-draads, BT inside, 230 V~, 50 Hz, 3.600 W, 2,4 GHz, IP20



Technische gegevens	864105015
Stroomvoorziening	230 V AC
Aantal relais	1
Geschikt voor schakelaar	ja
Geschikt voor pulsdrukker	geen
Geschikt voor dimmer	geen
Geschikt voor rolluikschakelaar	geen
Materiaal	Kunststof
Bevestigingswijze	overig
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar	geen
Geschikt voor jaloezieschakelaar	geen
Transparant	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	ja
Compatible met Amazon Alexa	ja
Montagewijze	Overig
Kleur	blauw
Halogeenvrij	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Rollingcode-systeem	geen
Radiofrequentie	2400
In behuizing	ja
In buisvoetbehuizing	geen
SMD-module/printplaat	geen
Druktoetsenmodus	geen
Schakelmodus	ja
Met radio-handzender	geen
Met radiocodeerapparaat	geen
Met radioknop	geen
Codelengte (Bit)	128
RAL-nummer (vergelijkbaar)	5005
Met IFTTT ondersteuning	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Beschermingsgraad (NEMA)	overig
Uitvoering oppervlakte	glanzend
Modulatie	UKW (FM)

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 10.04.2024

Technische gegevens

864105015

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)

IP20