

Artikel nummer	artikelnaam
864402011	Blue-control adapter

Blue-control-adapter met aardingscontactdoos en shutter; AAN/UIT-functie; handbediening mogelijk; Bluetooth-Mesh Technology, 230 V~, 50 Hz, 3.600 W, 2,4 GHz, IP20



Technische gegevens	864402011
Stroomvoorziening	230 V AC
Aantal relais	1
Geschikt voor schakelaar	ja
Geschikt voor pulsdrucker	geen
Geschikt voor dimmer	geen
Geschikt voor rolluikschakelaar	geen
Materiaal	Kunststof
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar	geen
Geschikt voor jaloezieschakelaar	geen
Transparant	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	ja
Compatible met Amazon Alexa	ja
Montagewijze	Overig
Kleur	wit
Halogeenvrij	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Rollingcode-systeem	geen
Radiofrequentie	2400
In behuizing	ja
In buisvoetbehuizing	geen
SMD-module/printplaat	geen
Druktoetsenmodus	ja
Schakelmodus	ja
Met radio-handzender	geen
Met radiocodeerapparaat	geen
Met radioknop	geen
Codelengte (Bit)	128
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9016
Met IFTTT ondersteuning	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Beschermingsgraad (NEMA)	overig
Uitvoering oppervlakte	mat
Modulatie	UKW (FM)

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 10.04.2024

Technische gegevens		864402011
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20	
Farbe_Kopp	arctic wit	